

# **Tabela częstotliwości i kanałów w paśmie 35MHz dla modelarstwa lotniczego**

## **Pasmo A**

### **Częstotliwość, Kanał**

**35,000 - 60**

**35,010 - 61**

**35,020 - 62**

**35,030 - 63**

**35,040 - 64**

**35,050 - 65**

**35,060 - 66**

**35,070 - 67**

**35,080 - 68**

**35,090 - 69**

**35,100 - 70**

**35,110 - 71**

**35,120 - 72**

**35,130 - 73**

**35,140 - 74**

**35,150 - 75**

**35,160 - 76**

**35,170 - 77**

**35,180 - 78**

**35,190 - 79**

**35,200 - 80**

**35,210 - 281**

**35,220 - 282**

**35,230 - 283**

**35,240 - 284**

**35,250 - 285**

**35,260 - 286**

**35,270 - 287**

**35,280 - 288**

**35,290 - 289**

**35,300 - 290**

**35,310 - 291**

**35,320 - 292**

**35,330 - 293**

## **Pasmo B**

**Częstotliwość, Kanał****35,820 - 182****35,830 - 183****35,840 - 184****35,850 - 185****35,860 - 186****35,870 - 187****35,880 - 188****35,890 - 189****35,900 - 190****35,910 - 191**